

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома НГТУ

И.Л. Рева
« 3 » июля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

В.В. Янпольский
« 4 » июля 2023 г.



ИНСТРУКЦИЯ № 12

по охране труда при проведении слесарно-монтажных работ

(Кафедра материаловедения в машиностроении)

Новосибирск 2023 г.

Область применения

Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда при проведении слесарно-монтажных работ.

Настоящая инструкция по охране труда разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также на основе:

- результатов специальной оценки условий труда;
- анализа требований профессионального стандарта;
- определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при выполнении слесарно-монтажных работ;
- определения безопасных методов и приемов выполнения слесарно-монтажных работ.

Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для неэлектротехнического персонала НГТУ при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

1. Общие требования охраны труда

- 1.1. К проведению слесарно-монтажных работ допускаются лица, прошедшие обучение безопасным методам труда, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, обязательные при поступлении на работу или учебу предварительные и периодические медицинские осмотры.
- 1.2. При проведении слесарно-монтажных работ на работника могут оказывать действие следующие опасные и вредные производственные факторы:
 - наличие вращающихся элементов оборудования;
 - повышенный уровень шума;
 - разлетающаяся горячая стружка;
 - статистические физические перегрузки;
 - перенапряжение зрения;
 - возможность поражения электрическим током.
- 1.3. При проведении слесарно-монтажных работ следует проходить:
 - проверку знаний по электробезопасности (при использовании оборудования, работающего от электросети) – ежегодно;
 - повторные инструктажи по охране труда на рабочем месте – один раз в 6 месяцев;
 - внеплановые и целевые инструктажи – по мере необходимости.
- 1.4. Работник обязан:
 - 1.4.1. Выполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией.
 - 1.4.2. Содержать в чистоте рабочее место.
 - 1.4.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка
 - 1.4.4. Соблюдать меры пожарной безопасности:
 - не оставлять без присмотра включенное оборудование;
 - не загромождать рабочее место посторонними предметами;
 - соблюдать нормы и требования инструкций о мерах пожарной безопасности;
 - не курить на территории и в помещениях университета (запрещено законодательство РФ).
- 1.5. Для уменьшения влияния опасных и вредных производственных факторов необходимо соблюдать требования к планировке и размещению слесарных верстаков и т.д.
- 1.6. В случаях возникновения нештатных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей или об ухудшении состояния своего здоровья немедленно извещать руководство.
- 1.7. Принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных местах.

- 1.8. Запрещается употреблять спиртные напитки во время работы, а также приступать к работе в состоянии алкогольного опьянения.
- 1.9. Работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь потерпевшему при несчастном случае, знать местонахождения аптечки.
- 1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по охране труда, отстраняются от работы и привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать с рабочего места все посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу.
- 2.2. При наличии местного освещения на рабочем месте необходимо добиться равномерного освещения рабочей зоны.
- 2.3. Проверить правильность подключения используемого оборудования к электросети.
- 2.4. Перед включением оборудования внешним осмотром проверить исправность разъемов, отсутствие повреждений изоляции проводов питания.
- 2.5. Убедиться в отсутствии повреждений штепсельных вилок и розеток питающей сети.
- 2.6. Обо всех замеченных недостатках и неисправностях сообщить непосредственному руководителю и до устранения неполадок к работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. Включение оборудования должно производиться в установленной последовательности.
- 3.2. Работнику при проведении слесарно-монтажных работ запрещается:
 - прикасаться к вращающимся элементам оборудования;
 - переключать скорости, подачи, при включенном вращении шпинделя;
 - производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования;
 - работать без необходимых средств индивидуальной защиты – перчатки очки и т.д.;
 - отключать оборудование от электросети и выдергивать электровилку, держа за шнур.
- 3.3. При включенном оборудовании в целях безопасности следует избегать одновременного прикосновения к оборудованию и металлическим конструкциям, электрически связанным с землей.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях сообщать непосредственному руководителю.
- 4.2. При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности их изоляции, неисправности зануления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе оборудования немедленно прекратить работу и отключить питание, не приступать к работе до устранения неисправностей.
- 4.3. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить в пожарную охрану, непосредственному руководителю, после чего приступать к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения – огнетушитель углекислотный.
- 4.4. При поражении работника электрическим током принять меры по его освобождению от действия тока путем отключения оборудования. Если отключить оборудование достаточно быстро нельзя, необходимо принять другие меры к освобождению пострадавшего от

действия тока (при отделении пострадавшего от токоведущих частей нужно обязательно использовать сухую одежду или сухие предметы, не проводящие электрический ток). После освобождения пострадавшего от действия тока оказать ему доврачебную медицинскую помощь:

- при отсутствии сознания уложить пострадавшего, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, поднести к носу ватку, смоченную раствором нашатырного спирта;
- при необходимости приступить к искусственному дыханию;
- при остановке сердца – к проведению непрямого массажа сердца.

4.5. При получении травм или внезапном заболевании немедленно известить своего руководителя, организовать первую доврачебную помощь или вызвать скорую медицинскую помощь.

5. Требования охраны труда по окончании работ

5.1. В установленном порядке отключить электрооборудование от питающей сети.

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3. Обо всех замечаниях во время работы, сбоях в работе оборудования сообщить непосредственному руководителю.

Зав. кафедрой материаловедения в
машиностроении

 /Батаев В.А./
« 27 » июня 2023 г.

Согласовано
Начальник ООТ

 /Казакова Н.В./
« 28 » июня 2023 г.